



品番	適合電線管		A	B	C	板厚 t	ねじ	クランパー(別売)		
	呼び	Ød						SHC1S	SHC1	SHC1W
SHCC19	E/C19	19.1	42	14	23	1.2	M5x25	○	○	○
SHCC2522	G22	26.5	49	14	31	1.2	M5x25	○	○	○
	E/C25	25.4			30					
SHCC3128	G28	33.3	57	20	37	1.2	M5x25		○	○
	E/C31	31.8			36					
SHCC39	E/C39	38.1	62	20	42	1.2	M5x25		○	○
SHCC51	E/C51	50.8	78	20	56	1.5	M5x25		○	○
SHCC63	E/C63	63.5	90	20	68	1.5	M6x30		○	○
SHCC7570	G70	75.2	104	20	80	1.5	M6x30		○	○
	E/C75	76.2			81					
SHCC16	G16	21.0	41	14	25	1.2	M5x25	○	○	○
SHCC36	G36	41.9	73	20	47	1.5	M5x25		○	○
SHCC42	G42	47.8	79	20	53	1.5	M6x30		○	○
SHCC54	G54	59.6	90	20	65	1.5	M6x30		○	○
SHCC82	G82	87.9	120	24	94	2.0	M6x30		○	○
SHCC92	G92	100.7	133	24	107	2.0	M6x30		○	○
SHCC104	G104	113.4	147	24	119	2.0	M6x30		○	○

③	ねじ	ステンレス	1	
②	本体 (穴側)	ステンレス	1	
①	本体 (タップ側)	ステンレス	1	
番号	名称/部品名	材質	数量	備考
件名	クランパークリップ(ステンレス製)			
図面名称	仕様図			
図面番号	SHCC00-W			
日付	22.03.07	審査	マダ	作図
			ニイ	投影法
				縮尺
				A4